

Intrusion / Ajax Wireless / Accessoires

AJ-MULTITRANSMITTER-B

Ajax



Caractéristiques

- Ajax
- Émetteur radio à entrées multiples
- Sans fil 868 MHz Jeweller
- Bidirectionnel
- Antenne interne espace libre 2000 m
- 18 entrées câblées d'alarme et de tamper anti sabotage
- Intègre des détecteurs câblés tiers et avec tous les Hubs Ajax
- Détection d'inhibition
- Tamper anti-ouverture
- Double sortie d'alimentation 12 V / 1 A
- Alimentation 220 VAC et batterie de secours 4 ou 7 Ah (non inclus)

Spécifications

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 2000 m en espace ouvert
Détection anti-inhibition	Disponible
Entrées câblées	Vers 18 (alarme ou sabotage)
Entrées d'alarme	NO/NF ou résistance de fin de ligne REOL (NO/NC) / Impulsion ou bistable
Résistance fin de ligne EOL	De 1 k? à 7.5 k?
Entrée d'autoprotection	NC: Normalement fermé
Tamper anti-ouverture	Couvercle et arrière
Sortie d'alimentation	Deux sorties 12 V / 1 A (au total) pour capteurs câblés
Compatibilité	Compatible avec Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus et ReX
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Batterie 12 V / 4 ou 7 Ah (non incluse)
Fonctions avancées	Zone KeyArm
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions de la batterie de secours	150 (H) x 64 (L) x 94 (Pr) mm
Dimensions	196 (H) x 238 (L) x 100 (Pr) mm